

1. 可以解決使用UPS因故未維護造成功能喪失之疑慮。
2. CTD 必須為全波整流型，附隔離變壓器。
3. 測試PBL，有指示功能，可隨時測試。
4. 正常電力停電時，容量充足，有能力提供電子計器儲存記錄之容量。維持時間 2~3 秒以上。
5. 電錶指示更加清楚，可辨識 CTD 的狀態。
6. PT 二次側電源燈，可清楚瞭解是否來電。



型號：

CTD — 110 — 155 — 08 — ML — 40

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ex.

CTD、I/O：AC110/DC110、容量8500 μ F、

標準型電錶式、4個接點不附補助接點

- ① CTD：電容跳脫裝置基本型號
- ② 輸入交流電壓：AC Volt
- ③ 輸出直流電壓：DC Volt
- ④ 容量：___ $\times$ 1000 μ F
- ⑤ ML：標準型電錶式電容跳脫裝置
- ⑥ 接點數；0：不附補助接點，1：附補助接點

功能：有載之下可測試，附電錶容測試	
容量：2000 μ F、4000 μ F、6000 μ F、8500 μ F、特殊規格、擴充組	
特性：電錶式附電源指示全波一體型 (有載之下可測試、可附隔離PT、附過載保護、防呆型、散熱佳)	
註記：公證單位認證核可，有測試報告。	
經濟型電錶式外型尺寸	
W×L×H 單位：mm 218 203 190 108 73 114 101	
單線圖標示範例	
電錶測試按鈕一體標準型 2000 μf 以上 (斷路器專用 CTD) 附公證單位認證 型號：CTD-110-155-02-ML 電錶測試按鈕一體標準型 8500 μf 以上 (保護電驛專用 CTD) 附公證單位認證 型號：CTD-110-155-08-ML	
註 1. 請參閱台電「D 業字第 09204060641 號」公文 註 2. 容量選定：電容量 VA $\geq$ 2 倍負載負擔	

- 穩定的 DC 直流電源輸出、電錶可指示 CTD 狀態。
- 容量足 4000 μ f，時間充裕 2~3 秒以上，並可清楚辨識。
- 防呆型 BL，檢修時不會燒毀。並附 PT 二次側電源燈指示。
- 可確保於故障時，電驛正常運作，使 CB 動作以隔離事故。

※庫存品，售完為止。