

型號		C-1000RN	C-1500RN	C-3000RN	C-6000R	C-10000R	
額定容量		1kVA	1.5kVA	3kVA	6kVA	10kVA	
輸入	電壓	80V~138V		90V~138V	208V/120V (V接式) 或 220V/110V (1φ3ω)	1φ2ω 176~276V	
	頻率	50/60 Hz±5% (自動調整)					
	功因	≥0.95				≥0.97	
輸出	電壓	100V/110V/115V/120V 1φ2ω (可視需要自行調整)			208V/120V (V接式) 或 220V/110V (1φ3ω)	1φ2ω220V 可調整	
	頻率	60 Hz					
	電壓穩定度	±3%				±2%	
	頻率穩定度	±0.5%					
	波形失真	≤ 4% (線性滿載負載)			≤ 3% (線性滿載負載)		
	超載能力	110%~130%維持10秒內				150%X60秒	
	插座個數	NEMA 5~15R×4			無		
	電池	直流電壓	36V	48V	72V	144V	240V
電池	型式			12V (密閉式免維護)			
	供電時間	全載	5分鐘 (800W)	5分鐘 (1050W)	5分鐘 (2100W)	5分鐘 (4200W)	4分鐘 (8000W)
		半載	16分鐘 (400W)	13分鐘 (525W)	13分鐘 (1050W)	13分鐘 (2100W)	12分鐘 (4000W)
	再充電時間	5小時回充至90%			6小時回充至90%	5小時回充至90%	
效率	AC to AC	≥ 84%			≥ 88%	≥ 92%	
轉換時間	停電或復電	零中斷					
	UPS到Bypass或逆向轉換	< 4ms			0ms		
	超載消失	自動回復UPS供電					
指示燈 (LED顯示器)		電力輸入正常 (綠色)，變流器正常 (綠色)，負載跳由旁路供電 (橙色)， 異常 (紅色)，負載指示 (5個LED顯示器)，電池放電指示 (橙色)，放電電池容量指示 (5個LED顯示器)					
警報聲音	市電斷電/電池放電中	每10秒嗶1聲					
	市電斷電/電池將用盡	每5秒嗶2聲					
	UPS異常	連續聲					
自動開機		市電斷電電池低壓關機後，市電再復電時UPS具自動開機功能					
通訊介面	RS-232	市電斷電，電池低電位，遙控UPS開關機，支援Windows, Linux, Unix等作業系統 (請上網免費下載)					
	選購配備	AS400, SNMP, RS485, Modbus					
環境	溫度	0°C ~ 40°C					
	濕度	0% ~ 90% (non-condensing)					
	噪音 (1公尺距離)	≤ 45dB		≤ 55dB		≤ 50dB	

重量及尺寸

重量 (kg)		18	23	31	43 (主機+電池箱)	25.6 (主機) 67 (電池箱)
外觀尺寸	W×D×H (mm)	430.6×547×88 (高度2U)×1箱		432×620×88 (高度2U)×1箱	430×592×176 (高度4U)	410×660×132 (主機高度3U) 410×660×132 (Bat高度3U)