

最高 6300 A 之斷路器/隔離開關

SENTRON WL

3P 抽出式

Size	最大斷路器 額定電流 I_n max.1	額定電流 ¹⁾ I_n	經濟型啟斷容量 N, $I_{cu}/440$ V		PS*	每採購 單位 重量約	標準型啟斷容量 S, $I_{cu}/440$ V		PS*	每採購 單位 重量約
	A	A	kA	DT	訂購編號 訂購編號補充 請參閱第 36 頁	kg	kA	DT	訂購編號 訂購編號補充 請參閱第 36 頁	kg
不附導引框架 (導引框架資訊請參閱第 45 頁)										
I	630	630	50	B	3WL11 06-2 □□ 35-....	1 單位 45.000	65	B	3WL11 06-3 □□ 35-....	1 單位 45.000
I	800	800	50	B	3WL11 08-2 □□ 35-....	1 單位 45.000	65	B	3WL11 08-3 □□ 35-....	1 單位 45.000
I	1000	1000	50	B	3WL11 10-2 □□ 35-....	1 單位 45.000	65	B	3WL11 10-3 □□ 35-....	1 單位 45.000
I	1250	1250	50	B	3WL11 12-2 □□ 35-....	1 單位 45.000	65	B	3WL11 12-3 □□ 35-....	1 單位 45.000
I	1600	1600	50	B	3WL11 16-2 □□ 35-....	1 單位 45.000	65	B	3WL11 16-3 □□ 35-....	1 單位 45.000
II	800	800	—	—	—	—	80	B	3WL12 08-3 □□ 35-....	1 單位 60.000
II	1000	1000	—	—	—	—	80	B	3WL12 10-3 □□ 35-....	1 單位 60.000
II	1250	1250	—	—	—	—	80	B	3WL12 12-3 □□ 35-....	1 單位 60.000
II	1600	1600	—	—	—	—	80	B	3WL12 16-3 □□ 35-....	1 單位 60.000
II	2000	2000	55	B	3WL12 20-2 □□ 35-....	1 單位 60.000	80	B	3WL12 20-3 □□ 35-....	1 單位 60.000
II	2500	2500	55	B	3WL12 25-2 □□ 35-....	1 單位 63.000	80	B	3WL12 25-3 □□ 35-....	1 單位 63.000
II	3200	3200	—	—	—	—	80	B	3WL12 32-3 □□ 35-....	1 單位 68.000
附導引框架，水平主銅排連接										
I	630	630	50	B	3WL11 06-2 □□ 36-....	1 單位 70.000	65	B	3WL11 06-3 □□ 36-....	1 單位 70.000
I	800	800	50	B	3WL11 08-2 □□ 36-....	1 單位 70.000	65	B	3WL11 08-3 □□ 36-....	1 單位 70.000
I	1000	1000	50	B	3WL11 10-2 □□ 36-....	1 單位 70.000	65	B	3WL11 10-3 □□ 36-....	1 單位 70.000
I	1250	1250	50	B	3WL11 12-2 □□ 36-....	1 單位 70.000	65	B	3WL11 12-3 □□ 36-....	1 單位 70.000
I	1600	1600	50	B	3WL11 16-2 □□ 36-....	1 單位 70.000	65	B	3WL11 16-3 □□ 36-....	1 單位 70.000
II	800	800	—	—	—	—	80	B	3WL12 08-3 □□ 36-....	1 單位 91.000
II	1000	1000	—	—	—	—	80	B	3WL12 10-3 □□ 36-....	1 單位 91.000
II	1250	1250	—	—	—	—	80	B	3WL12 12-3 □□ 36-....	1 單位 91.000
II	1600	1600	—	—	—	—	80	B	3WL12 16-3 □□ 36-....	1 單位 91.000
II	2000	2000	55	B	3WL12 20-2 □□ 36-....	1 單位 91.000	80	B	3WL12 20-3 □□ 36-....	1 單位 91.000
II	2500	2500	55	B	3WL12 25-2 □□ 36-....	1 單位 102.000	80	B	3WL12 25-3 □□ 36-....	1 單位 102.000
II	3200	3200	—	—	—	—	80	B	3WL12 32-3 □□ 36-....	1 單位 113.000
附導引框架，垂直主銅排連接										
I	630	630	50	B	3WL11 06-2 □□ 37-....	1 單位 70.000	65	B	3WL11 06-3 □□ 37-....	1 單位 70.000
I	800	800	50	B	3WL11 08-2 □□ 37-....	1 單位 70.000	65	B	3WL11 08-3 □□ 37-....	1 單位 70.000
I	1000	1000	50	B	3WL11 10-2 □□ 37-....	1 單位 70.000	65	B	3WL11 10-3 □□ 37-....	1 單位 70.000
I	1250	1250	50	B	3WL11 12-2 □□ 37-....	1 單位 70.000	65	B	3WL11 12-3 □□ 37-....	1 單位 70.000
I	1600	1600	50	B	3WL11 16-2 □□ 37-....	1 單位 70.000	65	B	3WL11 16-3 □□ 37-....	1 單位 70.000
II	800	800	—	—	—	—	80	B	3WL12 08-3 □□ 37-....	1 單位 91.000
II	1000	1000	—	—	—	—	80	B	3WL12 10-3 □□ 37-....	1 單位 91.000
II	1250	1250	—	—	—	—	80	B	3WL12 12-3 □□ 37-....	1 單位 91.000
II	1600	1600	—	—	—	—	80	B	3WL12 16-3 □□ 37-....	1 單位 91.000
II	2000	2000	55	B	3WL12 20-2 □□ 37-....	1 單位 91.000	80	B	3WL12 20-3 □□ 37-....	1 單位 91.000
II	2500	2500	55	B	3WL12 25-2 □□ 37-....	1 單位 102.000	80	B	3WL12 25-3 □□ 37-....	1 單位 102.000
II	3200	3200	—	—	—	—	80	B	3WL12 32-3 □□ 37-....	1 單位 113.000
附導引框架，以法蘭連接										
I	630	630	50	B	3WL11 06-2 □□ 38-....	1 單位 70.000	65	B	3WL11 06-3 □□ 38-....	1 單位 70.000
I	800	800	50	B	3WL11 08-2 □□ 38-....	1 單位 70.000	65	B	3WL11 08-3 □□ 38-....	1 單位 70.000
I	1000	1000	50	B	3WL11 10-2 □□ 38-....	1 單位 70.000	65	B	3WL11 10-3 □□ 38-....	1 單位 70.000
I	1250	1250	50	B	3WL11 12-2 □□ 38-....	1 單位 70.000	65	B	3WL11 12-3 □□ 38-....	1 單位 70.000
I	1600	1600	50	B	3WL11 16-2 □□ 38-....	1 單位 70.000	65	B	3WL11 16-3 □□ 38-....	1 單位 70.000
II	800	800	—	—	—	—	80	B	3WL12 08-3 □□ 38-....	1 單位 91.000
II	1000	1000	—	—	—	—	80	B	3WL12 10-3 □□ 38-....	1 單位 91.000
II	1250	1250	—	—	—	—	80	B	3WL12 12-3 □□ 38-....	1 單位 91.000
II	1600	1600	—	—	—	—	80	B	3WL12 16-3 □□ 38-....	1 單位 91.000
II	2000	2000	55	B	3WL12 20-2 □□ 38-....	1 單位 91.000	80	B	3WL12 20-3 □□ 38-....	1 單位 91.000
II	2500	2500	55	B	3WL12 25-2 □□ 38-....	1 單位 102.000	80	B	3WL12 25-3 □□ 38-....	1 單位 102.000
II	3200	3200	—	—	—	—	80	B	3WL12 32-3 □□ 38-....	1 單位 113.000
隔離開關 ²⁾										
無電子式跳脫裝置			訂購編號補充		AA	訂購編號補充		AA		
無電子式跳脫裝置，可選用通訊/測量功能 ³⁾ ■					AB			AB		
電子式跳脫裝置										
無接地故障保護型					BB			BB		
ETU15B：保護功能 LI					CB			CB		
ETU25B：保護功能 LSI					EB			EB		
ETU45B：保護功能 LSIN ⁴⁾					FB			FB		
ETU45B：保護功能 LSIN ⁴⁾ 具有 4-line 顯示幕					JB			JB		
ETU55B：保護功能 LSIN ⁴⁾					NB			NB		
ETU76B：保護功能 LSIN ⁴⁾ 具有圖形式顯示幕										
有接地故障保護型					DG			DG		
ETU27B：保護功能 LSING ⁴⁾					EG			EG		
ETU45B：保護功能 LSING ⁴⁾ ⁵⁾					FG			FG		
ETU45B：保護功能 LSING ⁴⁾ 具有 4-line 顯示幕 ⁶⁾					JG			JG		
ETU55B：保護功能 LSING ⁴⁾ ⁵⁾					NG			NG		
ETU76B：保護功能 LSING ⁴⁾ 具有圖形式顯示幕 ⁶⁾										
標準訂購編號補充 (如需更詳細的斷路器和導引框架訂購編號補充，請參閱第 36 頁)										
具有機械閉合功能的手動操作機構					1AA2			1AA2		
不具第一和第二輔助跳脫裝置；										
輔助接點 2 NC + 2 NO										

補充說明請參閱第 31 頁。